

ROMAT TELECOM

21/11/2010

**הוראות תפעול הטלפון בבית ובמשרד - מרכזית מעברות 2010**

הוראות ההפעלה של תכונות המרכזיה החדשה:

**"עקוב אחרי" פנימי וחיצוני**

סוגי עקוב אחרי:

631- בתפוס

632- באין מענה

633- בתפוס ואין מענה

636- מייד

634- הפעלת עקוב אחרי מייד לתיבה הקולית.

**הפעלת העקוב אחרי:**

להפעלת "עקוב אחרי בתפוס" הקש: 631, את מספר שלוחת היעד.

למספר חיצוני יש להוסיף את קוד הגישה החוצה (לדוגמה 9) לפני המספר.

- דוגמה לעקוב אחרי בתפוס לשלוחה 2222. (631+2222).

- דוגמה לעקוב אחרי בתפוס למספר חיצוני 052-2333666 עם קוד גישה 9 (9+631+0522333666).

להפניית כל השיחות למענה הקולי במייד חייג 634.

לביטול כל סוגי העקוב אחרי חייג: 630

**איתור מתקשר אחרון:**

אם לא הספקתם לענות לשיחה וברצונכם לחזור אל מי התקשר תוכלו לחייג \*42 וע"י כך תתקשרו אל המספר אליו חיוג האחרון שחייג אליכם. (מומלץ לבדוק לפני כן ע"י הקשת 69 מאיזה מס' טלפון התקשרו אליכם).

**נודניק:**

חייגתם ליעד מסויים וקיבלתם תפוס, נתקו את השיחה וחייגו 41.

**תיבה קולית:**

הודעת פתיחה בתא קולי:

פעולה:	חייג	שלב II	שלב III
הקלטת הודעה באין מענה	2988	0	הקלטת הודעת פתיחה מייד לאחר השמע הצליל.
שמיעת הודעת פתיחה	65		

**הפנית שיחה לתא הקולי:**


634	הפניה מיידית ללא צלצול
630	החזרה לתא קולי "רגיל"

**הקשבה להודעה מתא קולי:**

66	הודעות ברצף
6*	הודעות עם הפסקה והנחיה
1	השמעת הודעה פעם נוספת
2	השמעת ההודעה הבאה
3	מחיקת ההודעה
4	העברת ההודעה לתיבה אחרת
60	לאישור הקש 1.
	מחיקת כל ההודעות

חשוב מאוד לנקות מדי פעם את התא הקולי ע"י הקשת 60 ואישור ע"י הקשת 1.

פעולה:	חייג	שלב II
קביעת משך זמן לכניסה למענה קולי:	68	0
קביעת קוד סודי לשלוחה:	68	1
לביטול התא הקולי:		
		יש לפנות לאחראי המרכזיה



ROMAT TELECOM

21/11/2010

0401 21 11

מחיר: 1.100 ₪

הודעת תאריך ושעה: 21/11/2010 11:11:00

המשך הוראות הפעלה:

הודעת תאריך ושעה: 21/11/2010 11:11:00

מערכת השכמות:			
פעולה:	שלב II	חייג	
מערכת השכמות הקש	המשך להשכמה הרצויה	67	
השכמות חד פעמיות	הקש שעה: 4 ספרות	1 או 2	
השכמות קבועות	הקש שעה: 4 ספרות	3 או 4	
השכמות קבועות ללא שבת וחג	הקש שעה: 4 ספרות	5 או 6	
ביטול מערכת השכמות			
ביטול השכמה בודדת	מס' ההשכמה	67	
ביטול כל ההשכמות		67	
		9	

שירותים נוספים:

שלב III	שלב II	שלב I	
		64	הודעת תאריך ושעה
את הקוד הסודי יש להקיש בזמן שמיעת ההודעה הקולית שהשארת	הקש את הקוד הסודי	חייג וחכה להודעה הקולית	פניה אל התא הקולי שלך כאשר הינך מחוץ לבית
		69	מספר אחרון - שמיעת המספר של התקשר האחרון.
		61	שלוחות טכנאי

גודניק - להפעלת הגודניק הקש 41 לביטול הגודניק הקש 40

\* תכונה שסורקת את המספר האחרון עד להגעת היעד וצלצול בשלוחה.